

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Nabíječka pro elektrokoloběžky (84V / 1.75A)

1. SPECIFIKACE PRODUKTU

Tato nabíječka je navržena pro bezpečné a efektivní nabíjení vaší elektrokoloběžky.

- **Model:** Charger-84V-1.75A-GX16
- **Vstup (Input):** AC 100-240V ~ 50/60Hz (Standardní EU zásuvka)
- **Výstup (Output):** DC 84V = 1.75A
- **Konektor:** GX16 (3-pin)
- **Kompatibilita:** Li-Ion baterie s nominálním napětím 72V

2. SIGNALIZACE LED DIODY

Nabíječka je vybavena indikátorem stavu:

-  **ZELENÁ:** Nabíječka je zapojena v síti (pohotovostní režim) NEBO je baterie plně nabitá.
-  **ČERVENÁ:** Probíhá nabíjení.

3. SPRÁVNÝ POSTUP NABÍJENÍ

Pro maximální bezpečnost a ochranu elektroniky dodržujte toto pořadí:

1. **SÍŤ:** Nejprve zapojte nabíječku do elektrické zásuvky (ve zdi). Zkontrolujte, zda se LED rozsvítila zeleně.
2. **KOLOBĚŽKA:** Teprve poté připojte konektor GX16 do nabíjecího portu koloběžky. Dbejte na správné natočení konektoru (dle drážky/výřezu).
3. **KONTROLA:** LED dioda by se měla změnit na červenou (proces nabíjení).
4. **UKONČENÍ:** Jakmile se dioda vrátí na zelenou barvu, je nabito. Odpojte konektor z koloběžky a poté nabíjManuálManuálečku ze sítě.

4. BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

-  **Zákaz zakrývání:** Nabíječka se při provozu zahřívá. Nikdy ji nezakrývejte, zajistěte přístup vzduchu.
-  **Vlhkost:** Určeno výhradně pro suché vnitřní prostředí. Chraňte před deštěm a vodou.

-  **Kompatibilita:** Nikdy nepoužívejte na baterie s jiným napětím než 72V (nominál) / 84V (max).
- Pokud je kabel poškozen, nabíječku okamžitě přestaňte používat.

KONTAKT A PODPORA

Distributor: Eco Vehicle s.r.o.

Prodej a E-shop:  www.ecovehicle.shop  +420 737 500 750

Servis a Technická podpora:  www.serviszone.app  +420 777 441 588

Likvidace: Tento produkt nevhazujte do komunálního odpadu. Využijte sběrná místa pro elektrozařízení.